



**Automatizador
Basculante**

Continente
AUTOMATIZADORES

BR 53

LINHA SUL BRASILEIRA



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



+55 54 991278863

+55 54 3698 9945



@continente

www.continente.ind.br

CARACTERÍSTICAS	BR53	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 12	Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10.	Até 10s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm	C=22cm H=30cm L=13cm